

## Instalace tiskárny Cashino PTP-III/BT24 ve Windows 10

Platí pro typy, které se v Selftestu identifikují jako „Version: V2.09“ nebo „Firmware: K1.03.01“.

Vypněte tiskárnu a odpojte ji od tabletu z USB portu.

### Ovladač

<https://www.eet-tiskarny.cz/ke-stazeni.html> → „Cashino“ → složka „PTP III BT“ → stáhnout „PTP III Windows Printer Drivers.zip“ → rozbalit → v rozbalené složce najít „InstallMFC.exe“ → pravým tlačítkem „Spustit jako správce“ → „Install“.

Po chvíli se objeví „POS104 Printer was created successfully“ → „OK“.

### Zařízení Bluetooth

Nastavení Windows → „Zařízení“ → „Zařízení Bluetooth a jiná“ → „Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné“ → „Bluetooth“.

Zapněte tiskárnu.

Vyberte ze seznamu PTP-III. Je třeba chvíli počkat, než se objeví. V seznamu se vyskytne vícekrát. Připojit se dá jen k jednomu z nich. Je třeba vyzkoušet, které je to správné.

Pokud se dlouho neobjeví: „Zrušit“ → vypnout tiskárnu → zapnout tiskárnu → „Přidat zařízení Bluetooth nebo jiné“ → „Bluetooth“.

Vyplňte PIN 0000 → „Připojit“ → „Hotovo“ → „Další nastavení pro Bluetooth“ → záložka „Porty COM“.

Zapamatujte si odchozí COM port s názvem „PTP-III 'SPP Dev'“ případně „PTP-III 'Serial Port'“ → „Zrušit“.

### Tiskárny

Nastavení Windows → „Zařízení“ → „Tiskárny a skenery“ → tiskárna „POS104“ → „Spravovat“ → „Vlastnosti tiskárny“ → záložka „Porty“ → vyberte poznamenaný COM port.

Pokud poznamenaný COM port chybí: restart Windows → zkusit znovu.

Záložka „Upřesnit“ → „Výchozí vlastnosti“ → „Upřesnit“ → „Formát papíru“ nastavit na „Printer 210mm“ → „OK“ → „OK“.

Záložka „Obecné“ → „Předvolby“ → „Upřesnit“ → „Formát papíru“ nastavit na „Printer 210mm“ → „OK“ → „OK“ → „OK“.

„Vytisknout zkušební stránku“.

### POP

Při tisku z POPu vybrat tiskárnu „POS104“.